

TRANSFORMADORES E.220 Vca / S.12+12Vca


Mecánicos con aislación estándar



FORMATO: FIJACIÓN CON ESCUADRAS PLÁSTICAS Y BRIDAS PLÁSTICAS.

APTOS PARA USO EN COMANDOS DE TABLEROS EN GENERAL

Código	Descripción
TR4001	TRANSF.220/12+12 VCA. 0,5 AMP. C/FAJA
TR4002	TRANSF.220/12+12 VCA. 1 AMP. C/FAJA
TR4003	TRANSF.220/12+12 VCA. 1.5 AMP. C/FAJA
TR4004	TRANSF.220/12+12 VCA.2 AMP. C/FAJA
TR4005	TRANSF.220/12+12 VCA.2.5 AMP. C/FAJA
TR4006	TRANSF.220/12+12 VCA.3 AMP. C/FAJA
TR4007	TRANSF.220/12+12 VCA.4 AMP. C/FAJA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monofásicos
Aptos servicio continuo
Tensión de entrada: 220Vca
Tensión de salida: 12+12Vca
Potencias disponibles con amplio stock: 0.5A - 4A
Bobinados en carretes de polipropileno reforzado con carga mineral (NUMA - temperatura máxima 105°C) o con Poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio (PA 66 FV - Temperatura máxima de 130°C)
Alambre de cobre electrolítico de primera calidad
Núcleo de chapa (laminación) de silicio de baja pérdida
Tapas construidas con materiales termoplásticos (según el formato de terminación de armado)
Entrada (alimentación): Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)
Salida: Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)
Borneras: Encastrables tipo BTF o bien de conexión a tornillo.
Sujeta borneras, según sea necesario, de montaje horizontal fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Verificar y asegurarse que la tensión de entrada (alimentación) del producto a conectar sea la indicada, es decir, 12 o 24Vca.

DETALLES

Está destinado su uso para comando en tableros en general; manejo de bombas de agua; etc. Donde la tensión de alimentación de los componentes o equipos a conectar sea de 12 o 24Vca. Y cuya potencia no supere la indicada por el transformador, ya que puede dañarlo e incluso quemarlo. Por potencias y características distintas a las detalladas consultar.