

TRANSFORMADORES E.380 Vca / S.110Vca



Mecánicos con aislación estándar



FORMATO: FIJACIÓN CON ESCUADRAS PLÁSTICAS

APTOS PARA USO EN COMANDOS DE TABLEROS EN GENERAL

Código	Descripción
TR9001	TRANSF.380/110 VCA. 50 WTS. C/ESC.
TR9002	TRANSF.380/110 VCA. 100 WTS. C/ESC.
TR9003	TRANSF.380/110 VCA. 150 WTS. C/ESC.
TR9004	TRANSF.380/110 VCA. 200 WTS. C/ESC.
TR9005	TRANSF.380/110 VCA. 300 WTS. C/ESC.
TR9006	TRANSF.380/110 VCA. 500 WTS. C/ESC.
TR10001	TRANSF.380/110 VCA. 50 WTS. C/ESC. C/BORNERA
TR10002	TRANSF.380/110 VCA. 100 WTS. C/ESC. C/BORNERA
TR10003	TRANSF.380/110 VCA. 150 WTS. C/ESC. C/BORNERA
TR10004	TRANSF.380/110 VCA. 200 WTS. C/ESC. C/BORNERA
TR10005	TRANSF.380/110 VCA. 300 WTS. C/ESC. C/BORNERA
TR10006	TRANSF.380/110 VCA. 500 WTS. C/ESC. C/BORNERA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monofásicos
Aptos servicio continuo
Tensión de entrada: 380Vca
Tensión de salida: 110Vca
Potencias disponibles con amplio stock: 50W - 500W
Bobinados en carretes de polipropileno reforzado con carga mineral (NUMA - temperatura máxima 105°C) o con Poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio (PA 66 FV - Temperatura máxima de 130°C)
Alambre de cobre electrolítico de primera calidad
Núcleo de chapa (laminación) de silicio de baja pérdida
Tapas construidas con materiales termoplásticos (según el formato de terminación de armado)
Entrada (alimentación): Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)
Salida: Chicotes de cable/alambre de la sección adecuada o borneras de conexión)
Borneras: Encastrables tipo BTF o bien de conexión a tornillo.
Sujeta borneras, según sea necesario, de montaje horizontal fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Verificar y asegurarse que la tensión de entrada (alimentación) del producto a conectar sea la indicada, es decir, 110Vca.

DETALLES

Está destinado su uso para comando en tableros en general. Donde la tensión de alimentación de los componentes o equipos a conectar sea de 110Vca. Y cuya potencia no supere la indicada por el transformador, ya que puede dañarlo e incluso quemarlo. Por potencias y características distintas a las detalladas consultar.